

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1 Таймер применяется для автоматического включения и выключения светильников. Его можно использовать с целью имитации присутствия человека в жилом помещении, освещения аквариумов, подсветки растений фитосветильниками по графику. Управляет всей группой подключенного оборудования в линию, максимальной мощностью не более 150 Вт.

## 2. КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1. Шнур с таймером TW-T5 – 1 шт.
2. Упаковочная коробка – 1 шт.
3. Руководство по эксплуатации, паспорт – 1 экз.

## 3. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 1. Габаритные размеры изделия –

Модель светодиодного светильника	TW-T5
Длина изделия	95 мм
Ширина изделия	27 мм
Высота изделия	10 мм
Вес изделия	100 г

## 4. ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИЗДЕЛИЯ

– Таблица 2. Электротехнические и технические характеристики изделия –

Наименование продукта	TW-T5
<b>Электротехнические характеристики</b>	
Транзитная мощность	< 150 Вт
Напряжение питания	230В ± 10%
Частота	50 Гц
Потребляемый ток	< 650 мА
Режимы	4/8/12 часов
Температурный режим работы, мин./макс.	-20°C/+40°C
Степень защиты	IP40
Климатическое исполнение	УХЛ4
Класс защиты от поражения эл. током	II
Срок службы	30 000 ч
Гарантия	2 года

### **ВНИМАНИЕ!**

**Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию, не допускающие ухудшения основных характеристик, без предварительного уведомления.**

## 5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

- 5.1 Транспортирование и хранение осуществляется по ГОСТ 23216 и ГОСТ 15150.
- 5.2 Транспортирование допускается любым видом крытого транспорта, обеспечивающего предохранение упакованной продукции от механических повреждений и ударных нагрузок.
- 5.3 Хранение осуществляется в упаковке изготовителя в закрытых помещениях с естественной вентиляцией при температуре окружающего воздуха от -40°C до +50°C и относительной влажности не более 98%. При хранении на стеллажах упаковки должны быть сложены не более чем в 4-5 рядов по высоте.

## 6. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

### 6.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- техническое обслуживание включенного таймера;
- подключение таймера к повреждённой электропроводке;
- эксплуатация в местах повышенной влажности (ванные комнаты и т.д.)

## **ВНИМАНИЕ!**

**Эксплуатация допускается только в условиях конвекции воздуха для отвода тепла.**

- 6.2 Работы по установке и техническому обслуживанию таймера должны проводиться квалифицированным персоналом.
- 6.3 Регулярно проверяйте электрические соединения и целостность электропроводки.
- 6.4 При загрязнении таймера очистку поверхности производить мягкой сухой тканью. Не допускается использование растворителей и других агрессивных моющих средств.

– Таблица 3. Транспортные характеристики –

<b>Наименование продукта</b>	<b>TW-T5</b>
Вес ящика	9,0 кг
Объем ящика	0,0328 м <sup>3</sup>
Минимальная упаковка	1 шт.
Количество в ящике	100 шт.
Штрих-код EAN-13	4690612065021
Транспортный штрих-код ITF-14	14690612065028
Код товара	200.1475

## **7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

- 7.1 Замене подлежат неработающие таймеры при отсутствии видимых физических повреждений.
- 7.2 Замена осуществляется при предъявлении правильно заполненного гарантийного талона (указать наименование изделия, штрихкод, дату и место продажи), подписи продавца, печати магазина, в котором был приобретен светильник. Таймер подлежит замене при условии сохранения товарного вида упаковки.
- 7.3 Дата производства указана на изделии.
- 7.4 Гарантийный срок составляет 2 года.
- 7.5 В период гарантийных обязательств и при возникновении претензий обращаться к продавцу или в организации:

**Российская Федерация:** ООО «ИН ХОУМ», 690025, Приморский край, г. Владивосток, ул. Успенского 62, офис 3

**Производитель:** Шеньчжень САН ЛЕД Технолоджи Ко, 1, Технолоджи Парк 10, Шуитянь, район Шиянь, Баоань, Шеньчжень, Китай  
Shenzhen SUN LED Technology Co., Ltd No.1 Building, Technology Park 10, Shuitian, Shiyan Town, Bao'an District, Shenzhen, China

## 8. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН



<i>Изделие/Model</i>	<i>Номер партии/Order number</i>
<i>Место продажи/Place of sale</i>	<i>Дата продажи/Date of sale</i>
<i>Подпись продавца/Seller's signature</i>	<i>Подпись покупателя/Customer's signature</i>
<i>Дата обмена/Date of exchange</i>	